



KONICA MINOLTA

**bizhub** 4020i

Черно-бяло А4 многофункционално устройство

**bizhub**  
**i-СЕРИЯТА**  
**РАБОТИ**  
**УМНО**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА



**Мобилна свързаност**  
Печат по всяко време и на всяко място с иновативните мобилни технологии на Konica Minolta



**Поддръжка**  
Ефективно управление на принтера, включително автоматично доставяне на консумативи, проактивна поддръжка и дистанционна настройка

## ОПЦИИ

### 1 МЕДИЯ ВХОД

Тава за хартия  
PF-P23

Тава за хартия  
PF-P24

2

### 2 МЕДИЯ ИЗХОД

Телбод  
EH-C59 t



### ЛЕГЕНДА

- Задължителна опция
- Опция
- Тази опция може да бъде инсталирана само със съответната опция над нея

## ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ



Двустранно



Телбод  
в ъгъла  
(offline)

## ОПИСАНИЕ

### МЕДИЯ ВХОД

PF-P23 тава за хартия	250 листа; А5–А4; 60–120 г/м <sup>2</sup>
PF-P24 тава за хартия	520 листа; А5–А4; 60–120 г/м <sup>2</sup>

### МЕДИЯ ИЗХОД

ЕН-C591 телбод	Захващане с телбод на комплект до 20 листа (offline)
----------------	--

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### СИСТЕМНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Панел размер / резолюция	3.7"
Системна памет	256 MB (стандартно/макс.)
Интерфейс	10/100-Base -T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Автоматично подаващо устройство за документи	До 50 оригинала; А6–А4; 64–90 г/м <sup>2</sup>
Капацитет за зареждане на хартия	Стандартно: 300 листа Макс.: 1,340 листа
Тава 1 (стандартно)	1x 250 листа; А6–А4; 60–120 г/м <sup>2</sup>
Тава 1 (опция) - Общо	1x 250 листа; А5–А4; 60–120 г/м <sup>2</sup> (до 2x)
Тава 2 (опция) - Общо	1x 520 листа; А5–А4; 60–120 г/м <sup>2</sup> (до 2x)
Тава за ръчно подаване	50 листа А6–А4; нестандартни размери; 60–210 г/м <sup>2</sup>
Двустраничен автоматичен печат	А4; 60–105 г/м <sup>2</sup>
Изходящ капацитет (стандартно)	150 листа
Обем за копиране/печат (месечен)	Препоръчителен: 5,000 стр. Макс. 100,000 стр.
Срок на експлоатация на тонера	До 12,000 стр.
Срок на експлоатация на консумативите	50,000 стр.
Консумирана мощност	220–240 V / 50/60 Hz; По-малко от 645 W
Размери на устройството (Ш x Д x В)	435 x 427 x 486 мм (без опции)
Тегло на системата	Приблизително 16.8 кг. (без опции)
Макс. консумация на енергия	< 1.35 kW
Капацитет на тонера	8,000 стр.

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА

Резолюция на печат	1,200 x 1,200 dpi
Език за описание на страници	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Операционна система	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Шрифтове на принтера	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Мобилен печат	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕРА

Скорост на сканиране (едностранно)	До 24/20 изобр./мин. (едностранно)
Резолюция на сканиране	1,200 x 1,200 dpi
Режим на сканиране	Сканиране към имейл (Сканиране към мен) Сканиране към FTP Сканиране към USB TWAIN сканиране WIA сканиране
Файлови формати	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PPTX
Дестинации	LDAP поддръжка

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРА

Технология за получаване на изображения	Лазер
Тонер технология	Полимеризиран тонер
Копи/принт скорост А4	До 40 стр./мин.
Скорост на двустранно копиране А4	До 20 стр./мин.
Печат на 1-во копие А4	9.2 сек.
Време за загряване	Прибл. 27 сек.
Резолюция на копиране	600 x 600 dpi
Градация	256 градации
Множество копия	1–999
Формат на оригинала	А6–А4
Увеличение	25–400% през стъпки от 0.1 %; Автоматично мащабиране

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКСА

Факс стандарт	Super G3
Трансфер на факса	Аналогов; i-Fax
Факс компресия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс модем	До 33.6 Kbps
Факс дестинации	299 ед. дестинации + 20 г рупи

### ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Функции за сигурност (станд.)	SSL2; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2 мрежова комуникация; IPsec поддръжка; IEEE 802.1x поддръжка; Защитено отпечатване; Kerberos
Функции за отчитане (станд.)	Поддръжка на активна директория (потребителско име + парола+ e-mail + SMB папка)
Софтуер	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

